

## S5000 230V50HZ #AVR #IPP



Электростанция отвечает современным требованиям: мощный и экономичный двигатель, современный дизайн и увеличенный топливный бак. Превосходно подходит для интенсивного использования, оборудуется панелью управления, которая может быть дополнительно оснащена различными опциями для повышения удобства использования.

Электроагрегат легко перемещать: за счет того, что на раме смонтированы рукоятки и колесный комплект.

### Основные характеристики

Частота		50
Напряжение		230
Кэф мощности	cos φ	0.9
Количество фаз		1

### Мощность

Максимальная мощность	5.3
Максимальная мощность	4.8
Номинальная мощность	4.2
Номинальная мощность	3.9

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Модель компонента		GX270 Electric
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Объем	³	270
Подача воздуха		Атмосферный
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Регулятор оборотов		Механический
Топливо		Бензин
Емкость масла		1.1
Система запуска		Электрический



### Описание альтернатора

Тип		С щетками
Класс		H
IP защита		23
Полюсов		2
Частота		50
Отклонение напряжения	%	2
Система регулировки напряжения		Электронный
Стандартный AVR		AVR 520

### Габаритные размеры

Длина	( )	840
	( )	615
Высота	( )	753
Сухой Вес		89
Емкость топливного бака		27



### Автономия

Расход топлива при 75%	/	1.66
Расход топлива при 100%	/	2.22
Время работы при 75%		16.27
Время работы при 100%		12.16

### Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)		97
Уровень звукового давления при 7 м	( )	69



## Оборудование электростанции

Инновационная компактная конструкция и оснащение делает электроагрегат подходящим для профессионального использования.

### Основа конструкции:

- сварная рама из стальных труб
- защитные стальные панели (для обеспечения удобного доступа при обслуживании панели снимаются)

### Топливная система:

- топливный бак увеличенной емкости
- индикатор уровня топлива (аналоговый)
- запираемая крышка заливной горловины бака
- сетчатый фильтр на заливной горловине
- топливный кран
- топливный фильтр

### Двигатель:

- двигатель установлен на антивибрационные опоры
- стартерные батареи
- промышленный глушитель с пламегасителем
- защита по уровню масла

### Транспортировка:

- колесный комплект смонтирован на раме и включает в себя: 2 прочных колеса с резиновым покрытием и рукоятки с антискользящим покрытием
- в верхней части рамы установлены две точки подъема

### Инструкция:

Краткое руководство по использованию расположено на панели управления и позволяет быстро и безопасно запустить генератор (это удобно для электроагрегатов сдаваемых в аренду)



## Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

### Управление:

- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)
- кнопка закрытия дроссельной заслонки

### Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

### Защита:

- автоматический выключатель
- устройство контроля изоляции
- защита по давлению масла
- предохранитель 10 А (12В)

### Дополнительный выход:

Выход для заряда АКБ 12В постоянного тока

### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

