

PX4000 230V 50HZ #AVR

ENGINEERED FOR PROFESSIONAL PERFORMANCE



Электроагрегат легко перемещать: за счет того, что на раме смонтированы рукоятки и колесный комплект.

Основные характеристики

Частота		50
Напряжение		230
Коэф мощности	cos ϕ	0.9
Количество фаз		1

Мощность

Максимальная мощность		2.7
Номинальная мощность		2.3

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	PRAMAC
Модель компонента	SR170F
Двигатель, система охлаждения	Воздух
Объем	³ 208
Подача воздуха	Атмосферный
Номинальная скорость двигателя	/ 3000
Регулятор оборотов	Механический
	Бензин
Емкость масла	0.6
Система запуска	Ручной



Описание альтернатора

Класс	H
IP защита	23M
Полюсов	2
Частота	50
Система регулировки напряжения	Электронный
Стандартный AVR	✓



Габаритные размеры

Длина	()	600
	()	439
Высота	()	588
Сухой Вес		53
Емкость топливного бака		18.5



Автономия

Расход топлива при 75%	/	0.96
Расход топлива при 100%	/	1.29
Время работы при 75%		19.27
Время работы при 100%		14.34



Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)		93
Уровень звукового давления при 7 м	(A)	68



Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:

- переключатель (включено-выключено)

Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54

2

