

Предназначенные для автомобилей с аккумуляторами 12В аппарат GYSCAP 500E использует суперконденсаторную технологию (без батарей), обеспечивающую мгновенную пусковую мощность. Это умное устройство использует напряжение заведенного двигателя, чтобы автоматически зарядиться на 100%. Он полностью автономен и не требует подключения к сети.

МОЩНЫЙ ЗАПУСК

- Разработанные с использованием безбатарейной технологии его суперконденсаторы аккумулируют электрическую ёмкость 500 Фарад.
- Суперконденсаторы гарантируют 1 000 000 циклов (зарядка и разрядка).
- Энергия 1600 А при запуске / 9000 А в «пике».
- Два режима запуска : автоматический или форсированный (SOS) для автомобилей с глубоко разряженными аккумуляторами.

ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ ЗАРЯДКА

- Два режима зарядки :
 - Либо подключением с помощью зажимов к заведенному автомобилю.
 - Либо подключением через прикуриватель заведенного автомобиля.
- ⊕ Эта зарядка очень удобна, так как доступ к клеммам аккумулятора не требуется.

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- Большой срок службы обеспечивает миллион циклов без потери рабочих характеристик.
- Совершает тысячи запусков без остановок.
- Всегда работоспособный, даже после многолетнего хранения.
- Устойчивый к холоду. Аппарат гарантирует успешный запуск независимо от климатических условий.
- Может использоваться в любую погоду. Не боится ни дождя, ни снега.
- В обслуживании не нуждается.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Благодаря системе SMART STARTER MANAGEMENT SYSTEM он защищен против инверсий полярности / закорачивания зажимов / глубокой разрядки. Эта система гарантирует основные защиты для бортовой электроники, для АКБ автомобиля, для самого бустера и для пользователя.


- Оснащен цифровым экраном, который непрерывно детально отображает состояние заряда конденсаторов, аккумулятора и альтернатора автомобиля.










ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

- Прочный пластиковый корпус.
- 100%-но медные кабели сечением 35 мм² и длиной 180 см.
- Полностью изолированные латунные зажимы с загнутыми кончиками.
- Малый вес 10 кг.

ВКЛЮЧЕНО



	START CURRENT	PEAK-CURRENT	START 	 Farad	INPUT CHARGE				 cm	 kg
					V	 Charging time		 Charging time		
	1 600 A	9 000 A	12V PETROL & DIESEL	500	12 V	150 s.	12 V / 10 A	600 s.	35 x 44 x 19	10