

ОПИСАНИЕ

Foxweld Expert G3700/G3700E

идеальный источник резервного питания для дома, дачи, гаража. Агрегат имеет оптимальные характеристики.

Параметры и надежная конструкция определяют высокую функциональность оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	G3700 G3700E
Двигатель	
Тип	Бензиновый, одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения.
Модель двигателя	170F
Объем двигателя см3	212
Максимальная мощность двигателя, Л.С - об/мин	7/3600
Масло в двигателе, л	0,6
Номинальный расход топлива л/час	1,85
Топливный бак, л	15
Запуск	Ручной Ручной/Электростартер
Система защиты двигателя от аварийного уровня масла	Есть
Генератор	
Тип генератора	Синхронный
Напряжение, В/Гц	230/50
"Поддержание напряжения"	AVR
Номинальная мощность, кВт	2,8
Максимальная мощность, кВт	3,3
Напряжение 12 В, А	8,3
Агрегат	
Количество розеток/ток	2/16А
Уровень шума, Дб:	87
Индикация напряжения (стрелочный вольтметр)	Есть
Колеса	Нет
Аккумулятор	Нет Есть
Размеры ДхШхВ, мм	575х425х440
Вес, кг	43 47

AVR  **AUTOMATIC**



**ОБМОТКА ИЗ
100% МЕДИ**



КОМПАКТНЫЙ



**КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ МАСЛА**



**ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
НА МОДЕЛИ G3700E**



МОЩНЫЙ



ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ